

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DALI REP SO | Wzmacniacze sygnału do systemów sterowania oświetleniem



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Duże grupy opraw

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Elektroniczne układy zasilające podłączone do repeatera pracują jako grupa
- Odłączenie mocy spoczynkowej elektronicznego układu zasilającego poprzez zintegrowany zestaw obciążenia
- Możliwość adresowania przez DALI
- Możliwość połączenia kaskadowego

CECHY PRODUKTU


- Rozszerzenie systemów DALI, o 64 elektroniczne układy zasilające
- Rozszerzenie linii DALI o 300 m
- Sterowanie dotykiem DIM 64 elektronicznych układów zasilających DALI
- Maks. pobór mocy w trybie czuwania: 1 W

DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Moc systemu	5,00 W

Wymiary i waga



Długość	96,0 mm
Szerokość	72,0 mm
Wysokość	62,0 mm
Masa produktu	150,00 g

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0...+50 °C
------------------------------	------------


Możliwości

Ściemnianie	Nie
Interfejs ściemniany	DALI
Liczba wyjść kontrolnych	1
Typ instalacji	Montaż szynowy DIN

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa ochronności	I

POBIERZ DANE

Plik	
	User instruction 334208_Technical instructions



Deklaracje zgodności
334845_Declaration of conformity – DALI Repeater



Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne
334208_Technical instructions

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4008321301093	Składane pudełko 1	109 mm x 79 mm x 89 mm	178,20 g	0.77 dm ³
4008321301109	Karton wysylkowy 16	371 mm x 179 mm x 232 mm	3112,20 g	15.41 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.