

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## TruSys PFM ENERGY RAIL 8P 3000

TruSys PERFORMANCE ENERGY RAIL 8 POLE | 8-stykowa szyna montażowa

---

### OBSZAR ZASTOSWAŃ

- Hale przemysłowe, magazyny wysokiego składowania, garaże, sklepy z narzędziami



---

### KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Łatwy montaż
- Wysoka uniwersalność dzięki dwóm dostępnym długościom (blokady końcowe do szyn o długości 1500, 3000 i 1500 mm)

---


### CECHY PRODUKTU

- Wewnętrzne okablowanie: 8-żyłowy przewód
- Dostępne różne długości
- Wewnętrzne podłączenia elektryczne w pierwszej oprawie, zewnętrzne podłączenie nie jest wymagane
- Obudowa z blachy stalowej
- Blokada końcowa szyny bez złączy elektrycznych i mechanicznych



## DANE TECHNICZNE

## Wymiary i waga



<b>Długość</b>	3150 mm
<b>Szerokość</b>	70,2 mm
<b>Wysokość</b>	38,8 mm
<b>Masa produktu</b>	3260,00 g

## Kolory i materiały

<b>Kolor produktu</b>	Biały
-----------------------	-------

## Temperatury i warunki pracy

<b>Zakres temperatury otoczenia</b>	-25...+60 °C
-------------------------------------	--------------

## Dodatkowe dane produktu

<b>Rodzaj montażu</b>	Powierzchnia
<b>Miejsce montażu</b>	Sufit

## Certyfikaty i Normy

<b>Normy</b>	CE/RoHS
--------------	---------

## WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Dostępne różne akcesoria

## DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075299450	Karton wysyłkowy 10	3230 mm x 460 mm x 170 mm	35083,00 g	252.59 dm <sup>3</sup>

---

4058075354784	Karton wysylkowy 1	3170 mm x 88 mm x 56 mm	3797,00 g	15.62 dm <sup>3</sup>
---------------	-----------------------	-------------------------	-----------	-----------------------

---

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

---

#### OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.